

S-16多功能小干线光纤熔接机



专为户外光纤通信工程设计

- ※ PAS数字对准技术
- ※ 6秒稳定熔接，18秒快速加热
- ※ 工业化设计，满足各种户外施工环境
- ※ 电弧自动校准，光纤位置实时纠正
- ※ 大容量锂电池，典型熔接加热250次
- ※ 自动感应式加热器，实时监测加热温度
- ※ 三合一夹具，适用于多种光纤类型
- ※ 适用于城域网、本地网等光纤线路接续

产品参数

适用光纤	SM(单模), MM(多模), DS(色散位移), NZDS(非零色散位移)等
包层直径	80 ~ 150μm
涂覆层直径	160 ~ 3000μm
典型熔接损耗	SM: 0.02dB; MM: 0.01dB; DS: 0.04dB; NZDS: 0.04dB
回波损耗	优于60dB
切割长度	10 ~ 16mm(被覆光纤直径 < 250μm); 16mm(被覆光纤直径250 ~ 1000μm)
熔接程序	40组
操作模式	手动、自动
加热	具备自动加热功能
熔接时间	6-12秒
加热时间	40mm、60mm等长度热缩套管，加热时间为18-26秒
光纤放大与显示	X、Y单纤显示放大320倍，X、Y光纤同时双显放大160倍
光纤观察方式	双高灵敏度摄像头，4.3英寸高分辨率彩色液晶显示器
熔接结果记录	可存储8000组熔接记录
熔接损耗	自动评估
拉力测试	1.8 ~ 2.2N
操作界面	GUI图形化菜单界面，操作更简单
电池容量	5200mAh，250次熔接和加热，可插拔更换，实时电量监控
电源供电	外接适配器，输入：AC100~240V(50/60Hz)，输出：DC11 ~ 13.5V
电极寿命	可熔接4000次以上，用户方便更换电极
接口	USB2.0接口，导出熔接记录、软件升级
操作环境	海拔：0 ~ 5000m；湿度：0 ~ 95%；温度：-10℃ ~ +50℃；风速：最大15m/s
尺寸/重量	165mm(L)×135mm(W)×140mm(H) (含护甲)/2.05Kg(含电池)

产品配置



熔接机



切割刀



皮线开剥器



米勒钳



电源线



适配器



背带



电极针



U盘



冷却托盘



毛刷



携带箱