

# LDC100 大芯径光纤切割刀

## 产品展示



## 产品参数

型号	LDC100	LDC101
光纤数量	单芯	
适用包层直径	80~1250 $\mu$ m	
涂覆层直径	160~3000 $\mu$ m	
光纤夹具	真空泵辅助放置	
切割直径	5~40mm	
切割端面角度	典型值0.5°	
切割角度	—	0~15°( $\pm$ 1°)
切割方式	施加张力和刀片刻划	
刀片寿命	金刚石刀片, 10个刀位, 每个刀位2000次(125 $\mu$ m光纤)	
切割模式	40组	
切割结果记录	可存储4000组切割记录	
显示器	5.0英寸显示器, 触摸屏	
供电	外接适配器, 输入: AC100~240V(50/60Hz), 输出: DC11~13.5V	
电池容量	3400mAh/充电时长: 2小时充满, 持续工作可以达到8小时, 切割600芯左右	
操作环境	0°C~+40°C	
机器尺寸/重量	270mm(L)×155mm(W)×165mm(H)/4.37kg	285mm(L)×155mm(W)×176mm(H)/4.66kg

以上内容如有更改, 恕不提前通知。

## 标准配置

名称	数量	名称	数量
大芯径光纤切割刀	1台	插条LU00(200)	1个
放大镜	1个	插条LU01(250/400)	1个
电源适配器	1个	插条LU02(500/750)	1个
电源线	1个	插条LD03(250)	1个
操作说明书(U盘)	1个	插条LD04(400)	1个
工具	1个	插条LD05(500)	1个



**SHINHO**  
CONNECTING FUTURE

电话: 400-119-1096  
邮箱: sales@xhfiber.com  
网址: www.xhfiber.com.cn



上海相和光纤通信有限公司  
安徽相和通信有限公司  
地址: 中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市高新路621号